

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ “ДАТЕКС DP-50”

### ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ      БУТОН - [ON]

### РЕЖИМ “РЕГИСТРАЦИЯ” (ПРОДАЖБИ)      “R”

От изключено състояние “OFF” (с бутона [ < > ] се стига до това състояние)

Бутони [1] [1] [TL] на индикацията “ 0.00 ” РЕЖИМ ПРОДАЖБИ “R”

### ПРОДАЖБА НА ЕДНА СТОКА/УСЛУГА ИЛИ НЯКОЛКО С ОБЩА ЦЕНА:

<цена от клавиатурата>	[G1]	[STL]	[TL]	
	[G2]			
	[G3]			
	[G4]			
0.79	[G1]		[TL]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 1

### ПРИМЕР

0.79	[G1]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 1
2.5	[G2]	Продажба на стока/услуга за 2,5 лв от група 2
10.35	[G4]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 4
	[STL]	Проверка на сумата в сметката на клиента за примера 13,64 лв Без да се приключва бона и с възможност да се откажат продажби
	[TL]	Приключване на сметката на клиента - за примера 13,64 лв НЕвъзможност да се откажат продажби

### ПРОДАЖБА НА СТОКИ/УСЛУГИ С КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНО ОТ ЕДНО:

<количество>	[ Q'ty ]	<цена>	[G1]	[STL]	[TL]	
			[G2]			
			[G3]			
			[G4]			
2	[ Q'ty ]	1,2	[G1]		[TL]	Продажба на 2 броя стоки/услуги по 1,20 лв от група 1

### ПРИМЕР:

2	[ Q'ty ]	1,2	[G1]	Продажба на 2 броя стоки/услуги по 1,2 лв от група 1
2,655	[ Q'ty ]	0,35	[G2]	Продажба на 2,655 кг стоки по 0,35 лв от група 2
			[STL]	Проверка на сумата в сметката на клиента Без да се приключва бона и с възможност да се откажат продажби
			[TL]	Приключване на сметката на клиента НЕвъзможност да се откажат продажби

### ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА (! ПРЕДИ ДА Е НАТИСНАТ КЛАВИША 'TL' !)

[VD] - ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА. ПРЕДПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА ОСТАВА ПОСЛЕДНА.

**ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ**

От изключено състояние "OFF" (с бутона [ $\langle \rangle$ ] се стига до това състояние)

Бутони [3] [30] [TL] на индикацията "G4" "PLU" "TL" "STL" РЕЖИМ - "Z"

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ЛЕПИ СЕ В КАСОВАТА КНИГА)**

[TL] - отпечатва електронната контролна лента – изчакайте - и продължава с разпечатване на дневния отчет - ИЗПЪЛНЯВА ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ;

**! СЛЕД РАЗПЕЧАТВАНЕТО ОТКЪСНЕТЕ И ЗАЛЕПЕТЕ В КАСОВАТА КНИГА !**

**ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ (МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ)**

От изключено състояние "OFF" (с бутона [ $\langle \rangle$ ] се стига до това състояние)

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "% +" "PLU" "TL" "STL" РЕЖИМ - "X" "STL"-отчет по оператори

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ И БЕЗ ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ЗА СПРАВКА ПРЕЗ ДЕНЯ)**

[TL] - отпечатва дневен отчет до момента – изчакайте;

**! СЛЕД РАЗПЕЧАТВАНЕТО ОТКЪСНЕТЕ !**

**КРАТЪК ОТЧЕТ ПО ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН ОТЧЕТ)**

**!!! ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА СЛЕД "ДНЕВНИЯ ОТЧЕТ СЪС ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ" НА ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПЕРИОДА !!!**

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "% +" "PLU" "TL" "STL" режим - "X" [1] [1] [STL] <начална дата> [ Q'ty ] <крайна дата> [VD]

Изпълнява отчет по ФП от начална дата до крайна дата включително.

Лепи се в касовата книга на страницата на последния ден от периода.

пример за август 2005 г : [1] [1] [STL] 010805 [ Q'ty ] 310805 [VD]

**ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ПО ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН ОТЧЕТ)**

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "% +" "PLU" "TL" "STL" режим - "X" [1] [STL] <начална дата> [ Q'ty ] <крайна дата> [VD]

**ВНИМАНИЕ!**

За да се направи отчет за период трябва да има поне едно дневно приключване в периода.

**СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ В РЕЖИМ "ПРОДАЖБИ"**

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ: [ СУМА ] [%+]

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ: [ СУМА ] [%-]

**ИЗКЛЮЧВАНЕ** От състояние "OFF" бутон [0]

**ДАТА И ЧАС** От състояние "OFF" бутон [.]