

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ “ДАТЕКС МР5000”

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ БУТОН - [ON]

РЕЖИМ “РЕГИСТРАЦИЯ” (ПРОДАЖБИ) “R”

От състояние “ОПР_____” (с бутона [MODE] се стига до това състояние)

Бутони [1] [G1] на индикацията “ 0.00 ” РЕЖИМ ПРОДАЖБИ “R”

ПРОДАЖБА НА ЕДНА СТОКА/УСЛУГА ИЛИ НЯКОЛКО С ОБЩА ЦЕНА:

цена от клавиатурата	[G1]			Продажба на стока/услуга от група 1
цена от клавиатурата	[G2]			Продажба на стока/услуга от група 2
цена от клавиатурата	[G3]			Продажба на стока/услуга от група 3
цена от клавиатурата	[G4]			Продажба на стока/услуга от група 4
цена от клавиатурата	[PRC]	номер група	[PLU]	Продажба на стока/услуга от група 5, 6,7 ... 1 500
	[STL]			Проверка на сумата в сметката на клиента Без да се приключва бона и с <i>ВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби!
	[TOTAL]			!!! Приключване на сметката на клиента !!! <i>НЕВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби!

ПРИМЕР

0.79	[G1]			Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 1
2.5	[G2]			Продажба на стока/услуга за 2,5 лв от група 2
10.35	[G4]			Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 4
2. [PRC] 6	[PLU]			Продажба на стока/услуга за 2.00 лв от група 6
	[STL]			Проверка на сумата в сметката на клиента за примера 15,64 лв Без да се приключва бона и с <i>ВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби
	[TOTAL]			Приключване на сметката на клиента - за примера 15,64 лв <i>НЕВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби

ПРОДАЖБА НА СТОКИ/УСЛУГИ С КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНО ОТ ЕДНО:

Количество	[X]	Цена	[G1]			Продажба на стока/услуга от група 1
Количество	[X]	Цена	[G2]			Продажба на стока/услуга от група 2
Количество	[X]	Цена	[G3]			Продажба на стока/услуга от група 3
Количество	[X]	Цена	[G4]			Продажба на стока/услуга от група 4
Количество	[X]	Цена	[PRC]	номер група	[PLU]	Продажба на стока/услуга от група 5, 6,7 ... 1 500
	[STL]			Проверка на сумата в сметката на клиента Без да се приключва бона и с <i>ВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби!		
	[TOTAL]			!!! Приключване на сметката на клиента !!! <i>НЕВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби!		

ПРИМЕР:

2	[X]	1,2	[G1]			Продажба на 2 броя стоки/услуги по 1,2 лв от група 1
2,655	[X]	0,35	[G2]			Продажба на 2,655 кг стоки по 0,35 лв от група 2
2	[X]	3. [PRC] 7	[PLU]			Продажба на 2 бр. стоки по 3 лв от група 7
	[STL]			Проверка на сумата в сметката на клиента Без да се приключва бона и с <i>ВЪЗМОЖНОСТ</i> да се откажат продажби		

[TOTAL]Приключване на сметката на клиента
НЕВЪЗМОЖНОСТ да се откажат продажби**СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ НА СУМИ**

сума	[+% >]	Служебно регистриране на сума в касовия апарат. При необходимост от сума на дребно при започване на работния ден.
------	--------------------	---

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ

сума	[< -%]	Служебно извеждане на сума от касовия апарат. При необходимост от извеждане на сума от касата за някаква цел.
------	--------------------	---

ОТКАЗ ОТ ПРОДАЖБИ ПРЕДИ ДА Е НАТИСНАТ [TOTAL]

[VD] - отказва последната продажба, предпоследната остава последна, колкото пъти се натисне клавиша толкова продажби назад в бона ще бъдат отказани

[C] [VD] <количество> **[X]** <цена> **[G1]** отказ от произволна продажба

[G2]**[G3]****[G4]****[PRC]** <код> **[PLU]**

***** АКО ВЪЗНИКНЕ НЯКАКВА ГРЕШКА СЕ ИЗЧИСТВА С БУТОН [C];**

***** АКО НА ИНДИКАЦИЯТА СЕ ИЗВЕДЕ "PF" - СВЪРШИЛА Е ХАРТИЯТА, ДА СЕ ПОСТАВИ НОВА РОЛКА И ДА СЕ НАТИСНАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БУТОНИТЕ [Λ] И [C]**

ОТЧЕТИ С И БЕЗ НУЛИРАНЕ

От състояние **"ОПР _ _ _ _ _"** (с бутона **[MODE]** се стига до това състояние)

Бутони 2 2 2 2 [STL] на индикацията **" C F 5 6 1-14"** РЕЖИМ - **"Z"**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ С ЧЕТЕНЕ (ЗА СПРАВКА ПРЕЗ ДЕНЯ)

[3] [STL] - дневен отчет с четене, дневен оборот до момента

ОТЧЕТ 5 - ПРИХОДИ ПО ГРУПИ ЗА ДЕНЯ

[5] [STL] - отпечатва отчет 5 приходи по групи за деня- **ИЗЧАКАЙТЕ** - на индикацията **" C - 0 "**;

или **[0]** - ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на отчет 5;

или **[C]** - **НЕ** ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на отчет 5 - за справка през отчетния период;

ОТЧЕТ 6 - ПРИХОДИ ПО ГРУПИ ЗА ИЗБРАН ПЕРИОД (МЕСЕЦ)

[6] [STL] - отпечатва отчет 6 приходи по групи за деня- **ИЗЧАКАЙТЕ** - на индикацията **" C - 0 "**;

или **[0]** - ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на отчет 6;

или **[C]** - **НЕ** ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на отчет 6 - за справка през отчетния период;

ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ЛЕПИ СЕ В КАСОВАТА КНИГА)

Бутони 2 2 2 2 [STL] на индикацията **" C F 5 6 1-14"** РЕЖИМ - **"Z"**

[TOTAL] - отпечатва отчет 5 приходи по групи за деня - **ИЗЧАКАЙТЕ** - на индикацията **" C - 0 "**;

[0] - ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на отчет 5 и продължава с разпечатване електронната контролна лента - **ИЗЧАКАЙТЕ** - на индикацията **" C - 0 "**;

[0] - ИЗПЪЛНЯВА НУЛИРАНЕ на електронната контролна лента и продължава с разпечатване надневния отчет - **изчакайте** - на индикацията **" C - 0 "**;

[0] - ИЗПЪЛНЯВА ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ;

! СЛЕД РАЗПЕЧАТВАНЕТО ОТКЪСНЕТЕ И ЗАЛЕПЕТЕ В КАСОВАТА КНИГА !

кратък отчет по фискалната памет за период от време (месечен, годишен отчет)

!!! ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА СЛЕД "ДНЕВНИЯ ОТЧЕТ СЪС ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ" НА ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПЕРИОДА !!!

Бутони 2 2 2 2 [STL] на индикацията "С F 5 6 1-14"
[1] [1] [STL] <начална дата> [X] <крайна дата> [VD] - изпълнява отчет по ФП от начална дата до крайна дата включително. Лепи се в касовата книга на страницата на последния ден от периода.

пример за януари 2001 г : [1] [1] [STL] 0 1 0 1 0 1 [X] 3 1 0 1 0 1 [VD]

.....
.....

.....
тел. 302 534 **МИКРОСИСТЕМИ**