

## ДАТЕКС МР500Т-02

МИКРОСИСТЕМИ - тел. 302 534; 087 27 48 40

**РЕЖИМИ НА РАБОТА** - избират се с помощта на многопозиционния ключ

**позиция "X"** - отчети без нулиране /за справки по всяко време/

**позиция "OFF"** - изключен

**позиция "REG"** - режим на продажби /регистрация/

**позиция "Z"** - отчети с нулиране /за приключване на деня и други /

**позиция "PGM"** - програмиране /не влизайте в този режим/

### РЕЖИМ 'R' - ПРОДАЖБИ /РЕГИСТРАЦИЯ/

ОТКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА, извикване на вече открита сметка за ДОБАВЯНЕ

**ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕР НА ОПЕРАТОР:**

1 [TOTAL] - за първи оператор;

2 [TOTAL] - за втори оператор и т. н.;

<брой> [ X ] <цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] - при  
брой  $\neq 1$

<цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] - при един брой

[STL] - за проверка на сумата до момента

(препоръчително)

[TOTAL] - за приключване на поръчката

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

...

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

**ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕР НА ОПЕРАТОР:**

1 [TOTAL] - за първи оператор;

2 [TOTAL] - за втори оператор и т. н.;

<N: маса (1..199)> [00] <N: клиент (1..9)> [RA]

[TOTAL] - приключва сметката;

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДАЖБИ БЕЗ ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА

**ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕР НА ОПЕРАТОР:**

1 [TOTAL] - за първи оператор;

2 [TOTAL] - за втори оператор и т. н.;

[#/PLACE] - открива поръчка на маса 0 и клиент 0

<брой> [ X ] <цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] -  
при брой  $\neq 1$

<цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] - при един брой

[STL] - за проверка на сумата до момента

(препоръчително)

[TOTAL] - за приключване на поръчката

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

ни бонове, ако е необходимо

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА С КОРЕКЦИИ В ПОРЪЧКИТЕ

**ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕР НА ОПЕРАТОР:**

1 [TOTAL] - за първи оператор;

2 [TOTAL] - за втори оператор и т. н.;

<N: маса (1..199)> [00] <N: клиент (1..9)> [#/PLACE]

<брой> [ X ] <цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] -  
при брой  $\neq 1$

<цена> [PRC] <код (1..800)> [PLU] - при един брой

[STL] - за проверка на сумата до момента

(препоръчително)

[C] [VD] <сума за отказване> [GP1]

[STL] - за проверка на сумата до момента

(препоръчително)

[TOTAL] - за приключване на поръчката

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

[TOTAL] - за разпечатка на междинни бонове за бар, кухня и др.

...

**РЕЖИМ ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ** (за справки по всяко време без да се предизвиква нулиране)

позиция 'X' на ключа бутон 1 - X – 1

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ** - същият като дневния отчет с нулиране и запис във фискалната памет, но без да предизвиква нулиране и запис.

[0] - *отпечатва дневния оборот до момента по продажби.*

позиция 'X' на ключа бутон 2 - X – 2

**ОТЧЕТ В КРАЯ НА МЕСЕЦА/ГОДИНАТА** (съкратен отчет за период по фискалната памет)  
да се прави след приключването на последния ден от месеца (периода)

<начална дата> [ГР5] - въвеждане на начална дата

<въвеждане на крайна дата> [ГР6] – въвеждане на крайна дата

[SBTL] - изпълнява отчета;

**ПРИМЕР:**

010202 [ГР5] 280202 [ГР6] [SBTL] - отчет за месец  
февруари 2002

година

**РЕЖИМ ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ** (за приключване на деня и отчети с нулиране )

позиция 'Z' на ключа

позиция 'Z' на ключа бутон 1 - Z – 1

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ** (в края на работния ден за приключване.

Разпечатката от този отчет се залепва в касовата книга за дневните отчети.)

[0] - *разпечатва отчета*

[0] - **! ЗАПИСВА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОДАЖБИТЕ ПРЕЗ ДЕНЯ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ И НУЛИРА КАСОВИЯ АПАРАТ.**