

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ “ДАТЕКС МР55В”

**ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ      БУТОН - [ON]**

**РЕЖИМ “РЕГИСТРАЦИЯ” (ПРОДАЖБИ)      “R”**

От изключено състояние “OFF” (с бутона [OFF] се стига до това състояние)

**Бутони      [1] [1] [TL]      на индикацията      “ 0.00 ”      РЕЖИМ ПРОДАЖБИ “R”**

**ПРОДАЖБА НА ЕДНА СТОКА/УСЛУГА ИЛИ НЯКОЛКО С ОБЩА ЦЕНА:**

<цена от клавиатурата>	[G1]	[STL]	[TL]	
	[G2]			
	[G3]			
	[G4]			
0.79	[G1]		[TL]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 1

**ПРИМЕР**

0.79	[G1]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 1
2.5	[G2]	Продажба на стока/услуга за 2,5 лв от група 2
10.35	[G4]	Продажба на стока/услуга за 0,79 лв от група 4
	[STL]	Проверка на сумата в сметката на клиента      за примера 13,64 лв Без да се приключва бона и с възможност да се откажат продажби
	[TL]	Приключване на сметката на клиента - за примера 13,64 лв НЕвъзможност да се откажат продажби

**ПРОДАЖБА НА СТОКИ/УСЛУГИ С КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНО ОТ ЕДНО:**

<количество>	[ X ]	<цена>	[G1]	[STL]	[TL]	
			[G2]			
			[G3]			
			[G4]			
2	[ X ]	1,2	[G1]		[TL]	Продажба на 2 броя стоки/услуги по 1,20 лв от група 1

**ПРИМЕР:**

2	[ X ]	1,2	[G1]	Продажба на 2 броя стоки/услуги по 1,2 лв от група 1
2,655	[ X ]	0,35	[G2]	Продажба на 2,655 кг стоки по 0,35 лв от група 2
			[STL]	Проверка на сумата в сметката на клиента Без да се приключва бона и с възможност да се откажат продажби
			[TL]	Приключване на сметката на клиента НЕвъзможност да се откажат продажби

**ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА (! ПРЕДИ ДА Е НАТИСНАТ КЛАВИША 'TL' !)**

**[VD] - ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА. ПРЕДПОСЛЕДНАТА ПРОДАЖБА ОСТАВА ПОСЛЕДНА.**

**ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ**

От изключено състояние "OFF" (с бутона [OFF] се стига до това състояние)

Бутони [3] [30] [TL] на индикацията "G4" "PLU" "TL" "STL" РЕЖИМ - "Z"

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ЛЕПИ СЕ В КАСОВАТА КНИГА)**

[TL] - отпечатва електронната контролна лента – изчакайте - и продължава с разпечатване на дневния отчет - ИЗПЪЛНЯВА ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ;

**! СЛЕД РАЗПЕЧАТВАНЕТО ОТКЪСНЕТЕ И ЗАЛЕПЕТЕ В КАСОВАТА КНИГА !**

**ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ (МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ)**

От изключено състояние "OFF" (с бутона [OFF] се стига до това състояние)

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "%+" "PLU" "TL" "STL" РЕЖИМ - "X" "STL"-отчет по оператори

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ И БЕЗ ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ЗА СПРАВКА ПРЕЗ ДЕНЯ)**

[TL] - отпечатва дневен отчет до момента – изчакайте;

**! СЛЕД РАЗПЕЧАТВАНЕТО ОТКЪСНЕТЕ !**

**КРАТЪК ОТЧЕТ ПО ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН ОТЧЕТ)**

**!!! ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА СЛЕД "ДНЕВНИЯ ОТЧЕТ СЪС ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ" НА ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПЕРИОДА !!!**

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "%+" "PLU" "TL" "STL" режим - "X"  
[1] [1] [STL] <начална дата> [X] <крайна дата> [VD]

Изпълнява отчет по ФП от начална дата до крайна дата включително.

Лепи се в касовата книга на страницата на последния ден от периода.

пример за август 2005 г : [1] [1] [STL] 010805 [X] 310805 [VD]

**ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ПО ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН ОТЧЕТ)**

Бутони [2] [30] [TL] на индикацията "PY" "PLC" "%+" "PLU" "TL" "STL" режим - "X"  
[1] [STL] <начална дата> [X] <крайна дата> [VD]

**ВНИМАНИЕ!**

За да се направи отчет за период трябва да има поне едно дневно приключване в периода.

**СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ В РЕЖИМ "ПРОДАЖБИ"**

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ: [СУМА] [%+]

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ: [СУМА] [%-]

**ИЗКЛЮЧВАНЕ** От състояние "OFF" бутон [0]

**ДАТА И ЧАС** От състояние "OFF" бутон [.]